

Dreiphasen- Wechselrichter mit Synergie-Technologie

SE50K / SE55K / SE82.8K



Wechselrichter

Speziell für die Verwendung mit Leistungsoptimierern entwickelt

- // Einfache Installation - jede Einheit wird separat montiert und mit vorkonfektionierten Kabeln verbunden
- // Reduzierung der System- und Arbeitskosten im Vergleich zum Einsatz mehrerer, kleinerer Strangwechselrichter
- // Unabhängiger Betrieb jeder Einheit ermöglicht höhere Verfügbarkeit und einfache Wartung
- // Optimal genutzter Platz: Wand-/ Schienenmontage, oder horizontale Montage unter den Modulen (Mindeineigung 10°)
- // Integriertes Monitoring auf Modulebene mit Ethernet oder GSM-Mobilfunk
- // Festspannungswechselrichter für höhere Wirkungsgrade (98,3%) und längere Stränge
- // Integrierte DC-Sicherheitseinrichtung mit sep. DC-Trennschalter, dadurch sind keine externen DC-Trennschalter erforderlich
- // Integrierter RS485-Überspannungsschutz zum Schutz vor Überspannungsschäden

Dreiphasen-Wechselrichter mit Synergie-Technologie

SE50K / SE55K / SE82.8K

SE50K ⁽¹⁾		SE55K		SE82.8K	
AUSGANG					
AC-Nennleistung	50000 ⁽²⁾	55000	82800	VA	
Maximale AC-Leistung	50000 ⁽²⁾	55000	82800	VA	
AC-Ausgangsspannung – Außenleiter zu Außenleiter / Außenleiter zu Neutralleiter (Nennspannung)	380/220; 400/230			VAC	
AC-Spannungsbereich – Außenleiter zu Außenleiter / Außenleiter zu Neutralleiter	304 - 437 / 176 - 253 ; 320 - 460 /184 - 264,5			VAC	
AC-Frequenz	50/60 ± 5			Hz	
Maximaler Dauerausgangsstrom (pro Phase) bei VAC-Nennspannung	76	80	120	A	
Unterstützte Netze – dreiphasig	3 / N / PE (Stern mit Neutralleiter)			V	
Maximale Fehlerstrom einspeisung ⁽³⁾	250 pro Leistungseinheit			mA	
Netzüberwachung, Schutz vor Inselbildung, konfigurierbarer Leistungsfaktor, landesspezifische Schwellwerte für Netzparameter	ja				
EINGANG					
Max. DC-Eingangsleistung (Modul STC), Wechselrichter / Einheit	67500 / 33750	74500 / 37250	111750 / 37250	W	
Trafoloser WR, ungeerdet	ja				
Maximale Systemspannung	1000			VDC	
DC-Nenneingangsspannung	750			VDC	
Maximaler Eingangsstrom	74	80	120	ADC	
Verpolungsschutz DC-Eingang	ja				
Erdschlusserkennung	350 kΩ Empfindlichkeit pro Einheit ⁽⁴⁾				
Maximaler Wirkungsgrad des Wechselrichters	98,3			%	
Europäischer gewichteter Wirkungsgrad	98			%	
Energieverbrauch nachts	< 12			W	
WEITERE FUNKTIONEN					
Unterstützte Kommunikationsschnittstellen ⁽⁵⁾	RS485, Ethernet, GSM Mobilfunk (optional)				
RS485-Überspannungsschutz	Integriert (für RS485-1)				
ANSCHLUSSEINHEIT					
DC-Trennschalter (optional)	1000 V / 2 x 40 A		1000 V / 3 x 40 A		
ERFÜLLTE NORMEN					
Sicherheit	IEC-62109, AS3100				
Netzanschluss ⁽⁶⁾	VDE-AR-N-4105, G59/3, AS-4777,EN 50438 , CEI-021,VDE 0126-1-1, CEI-016, BDEW				
EMV	IEC61000-6-2, IEC61000-6-3 , IEC61000-3-11, IEC61000-3-12				
RoHS	ja				
MECHANISCHE SPEZIFIKATIONEN					
Anzahl Einheiten	2		3		
AC-Ausgangskabel	Kabelverschraubung - Durchmesser 22-32; PE-Verschraubung - Durchmesser 10-16		Kabelverschraubung - Durchmesser 20-38; PE-Verschraubung - Durchmesser 10-16	mm	
DC-Eingang ⁽⁷⁾	6 Stränge, 4-10 mm² DC-Kabel, Außendurchmesser Verschraubung 5-10 mm / 3 MC4-Paare pro Einheit		9 Stränge, 4-10 mm² DC-Kabel, Außendurchmesser Verschraubung 5-10 mm / 3 MC4-Paare pro Einheit		
AC-Ausgangskabel	Aluminium oder Kupfer; L, N: bis 70, PE: bis 35		Aluminium oder Kupfer; L, N: bis 95, PE: bis 50	mm²	
Abmessungen (HxBxT)	Primäreinheit: 940 x 315 x 260; Sekundäreinheit: 540 x 315 x 260			mm	
Gewicht	Primäreinheit: 48; Sekundäreinheit: 45			kg	
Betriebstemperaturbereich	-40 - +60 ⁽⁸⁾			°C	
Kühlung	Lüfter (auswechselbar)				
Geräuschemission	< 60			dBA	
Schutzart	IP65 – im Freien und in Gebäuden				
Montageart	Wandhalterung (im Lieferumfang enthalten)				

⁽¹⁾ Verfügbar in Großbritannien, Ungarn und Israel

⁽²⁾ 49990 in Großbritannien

⁽³⁾ Sollte ein externer FI-Schutzschalter erforderlich sein, muss der Auslösewert ≥ 300 mA pro Gerät betragen (≥ 600 mA bei SE50K/SE55K; ≥ 900 mA bei SE82.8K).

⁽⁴⁾ Sofern durch vor Ort geltende Vorschriften zulässig.

⁽⁵⁾ Spezifizierungen zu optionalen Kommunikationsangeboten finden Sie auf der Downloadseite für Datenblätter -> in der Kategorie Kommunikation: <http://www.solaredge.com/groups/support/downloads>

⁽⁶⁾ Alle Zertifikate sind im Downloadbereich verfügbar: <http://www.solaredge.com/groups/support/downloads>

⁽⁷⁾ Die Art des DC-Eingangs, MC4 oder Verschraubungen, und DC-Schalter hängen von der bestellten Teilenummer ab. Wechselrichter mit Verschraubungen und DC-Schalter P/N: SExxK-xx0P0BNG4, Wechselrichter mit Verschraubungen und ohne DC-Schalter P/N: SExxKxx 0P0BNA4, Wechselrichter mit MC4 und mit DC-Schalter P/N: SExxK-xx0P0BNU4, Wechselrichter mit MC4 und ohne DC-Schalter P/N: SExxK-xx 0P0BNY4

⁽⁸⁾ Informationen zur Leistungsreduzierung finden Sie hier: <https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-temperature-derating-note.pdf>