

/ SolarEdge Home Batterie

Niedervolt, für Europa

BAT-05K48

BAT-05K48 ⁽¹⁾		EINHEITEN
SPEZIFIKATION DES BATTERIEMODULS		
Nutzbare Energie (100% Entladetiefe)	4 600	Wh
Maximale Ausgangsleistung (Laden/Entladen) – für ein einzelnes Modul	2 825/4 096	W
Maximale Ausgangsleistung (Laden/Entladen) – für mehrere Module	5 000/5 000	W
Maximaler Roundtrip Wirkungsgrad	>94,5	%
Garantie ⁽²⁾	10	Jahre
Spannungsbereich	44,8 - 56,5	Vdc
Kommunikationsschnittstellen	RS485 zwischen Modulen, CAN-Bus zu Wechselrichter	
Module pro Wechselrichter	Bis zu 5 parallel verbundene Module	
Batterietyp	Li-Ion	
Unterstützen Wechselrichter	https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-compatibility-matrix-for-solaredge-three-phase-inverters-and-batteries-application-note-eng.pdf	
ERFÜLLTE NORMEN		
Sicherheit (Zellenebene)	IEC62619, UL1973, UL9540A, UN38.3	
Sicherheit (Modulebene)	IEC62619, IEC63056, IEC62040-1, VDE-AR-E 2510-50	
EMV	IEC61000-6-1, IEC61000-6-2, IEC61000-6-5, EN55011	
MECHANISCHE SPEZIFIKATIONEN		
Abmessungen (B x H x T)	540 x 500 x 240	mm
Gewicht	54,7	kg
Montage	Bodenhalterung und Wandbefestigung	
Betriebstemperatur ⁽³⁾ Entladen/Laden	-10 bis +50	°C
Lagertemperatur (12 Monate bis zu erneutem Aufladen)	-10 bis +45	°C
Maximale Höhe	2 000	m
Gehäuse Schutzart	IP65 / NEMA 3R – Innen- und Außenbereich (Wasser- und Staubschutz)	
Kühlung	Natürliche Konvektion	
Geräuschpegel (in 1 m Entfernung)	<25	dBA

(1) Spezifikation gilt für PN „BAT-05K48S0B-01“

(2) Einzelheiten zur Garantie finden Sie in der eingeschränkten Garantie für die SolarEdge Home Batterie.

(3) Leistungsreduzierung kann erfolgen Bitte beachten Sie, dass der Betrieb der SolarEdge Home Batterie bei extremen Temperaturen über einen längeren Zeitraum hinweg zum Ausschluss von Garantiesprüchen führen kann. Weitere Informationen erhalten Sie in der eingeschränkten Produktgarantie der SolarEdge Home Batterie.

SOLAREEDGE HOME BATTERIE – ZUBEHÖR (SEPARAT ERHÄLTLICH)

BESCHREIBUNG	PN
Zubehör obere Abdeckung (1 pro Turm erforderlich)	IAC-RBAT-SKMTOP-01
Zubehör Kabelsatz Batterie-zu-Hub-Wechselrichter	IAC-RBAT-SKCINV-01
Zubehör Kabelsatz Batterie-zu-Wave-Wechselrichter	IAC-RBAT-SKCINV-02
Zubehör Kabelsatz Batterie-zu-Batterie	IAC-RBAT-SKCBAT-01
Zubehör Kabelsatz Turm-zu-Turm	IAC-RBAT-SKCTOW-01
Standfuß (optional)	IAC-RBAT-SKFSTD-01